Elektro Primorska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Erjavčeva 22
5000 Nova Gorica
Slovenija

T 05 / 339 66 00
F 05 / 339 67 05
S www.elektro-primorska.si

Zamenjava akumulatorskih baterij

Številka javnega naročila:

SKLOP 3

Mapa 2/3

ISO 9001 Q-164
ISO 14001 E-091
ISO 45001 H-048

ID št. za DDV SI37102656
TRR 04750-0000510950, Nova KBM
Matična št. 5229839000
Okrožno sodišče Nova Gorica
Osnovni kapital 110.465.794,61 EUR

A. Splošno

Razpisna dokumentacija obsega dobavo in montažo akumulatorskih baterij na elektroenergetskih objektih.

Vsa oprema mora biti kompletirana in preizkušena z upoštevanjem vseh zahtev dobavitelja opreme, veljavnih standardov in predpisov za tovrstno opremo. Vsa dobavljena oprema mora imeti EU poreklo (Made in EU).

Vsa ponujena oprema mora imeti v ponudbi celoten spisek tehničnih podatkov, parametrov in karakteristik ter spisek veljavnih tipskih preizkusov (atestov) na katere je le-ta bila testirana. Iz spiska tehničnih podatkov, parametrov in karakteristik mora biti razvidno, da ustreza specifikaciji podanih v razpisni dokumentaciji.

Popis zajema demontažo, odvoz in deponiranje obstoječih baterij ter dobavo, montažo in zagon novih akumulatorskih baterij (na ključ). V ceno mora biti vključen tudi transport in zavarovanje opreme iz tovarne do objektov vgradnje in razlaganje na projektno predvideno mesto vgradnje. Zamenjava baterije se izvaja med obratovanjem objekta.

Dolžnost dobavitelja pa je, da se z investitorjem uskladi glede termina montaže vsaj 14 dni pred pričetkom del.

Zamenjavo akumulatorskih baterij se izvede na sledečih objektih:

- RTP Sežana,
- RTP Hrpelje,
- RP Črni vrh,
- RP Cerkno,
- RP Idrija,
- RP Trebuša,
- RP Rožna dolina,
- TP Prestranek,
- TP Gonjače,
- TP Bolnica,
- TP Senožeče.

B. Tehnične zahteve po posameznih objektih

1. Zahteve za akumulatorske baterije RTP Sežana BAT1:

a) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	OPzS celice	
Kapaciteta	420Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	54	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena na obstoječi lokaciji ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na ustreznem kislinoodpornem protipotresnem stojalu**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje ter osebna zaščitna oprema (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak, kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala, …)

b) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporna protipotresna stojala prilagoditi gabaritom prostora. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu in gabaritom prostora.

Trenutno ja vgrajena baterija: 54 x 6 OpzS 420Ah, 110V, TAB Mežica

2. Zahteve za akumulatorske baterije RTP Hrpelje BAT1:

c) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	OPzS celice	
Kapaciteta	350Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	54	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena na obstoječi lokaciji ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na ustreznem kislinoodpornem protipotresnem stojalu**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje ter osebna zaščitna oprema (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak, kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala,…)

d) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporna protipotresna stojala prilagoditi gabaritom prostora. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu

Trenutno ja vgrajena baterija: 54 x 5 OpzS 350Ah, 110V, TAB Mežica

3. Zahteve za akumulatorske baterije RP Črni vrh BAT1:

a) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	12V OPzS Blok	
Kapaciteta	100Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	9	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena v AKU prostoru pod stopnicami ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na ustreznem kislinoodpornem protipotresnem stojalu**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak,…)
- K bateriji mora biti priložena osebna zaščitna oprema za varno vzdrževanje (kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala, omarica za izpiranje oči z najmanj 1 l tekočine,…)

e) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Izvedba ustrezne električne inštalacije za povezavo baterije na napajani sistem v dogovoru z naročnikom (dovodni kabli, temperaturna sonda, priključna omarica z varovalkami,…).
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporna protipotresna stojala prilagoditi gabaritom prostora. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu.

Trenutno ja vgrajena baterija: 9 x 12FIT150, 150 Ah, FIAMM FIT

4. Zahteve za akumulatorske baterije RP Cerkno BAT2:

a) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	12V OPzS Blok	
Kapaciteta	150Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	9	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena v AKU prostoru ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na ustreznem kislinoodpornem protipotresnem dvonivojskem stojalu**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita. Stojalo mora biti dimenzionirano za dve AKU bateriji.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak,…)
- K bateriji mora biti priložena osebna zaščitna oprema za varno vzdrževanje (kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala, omarica za izpiranje oči z najmanj 1 l tekočine,…)

f) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Izvedba ustrezne električne inštalacije za povezavo baterije na napajani sistem v dogovoru z naročnikom (dovodni kabli, temperaturna sonda, priključna omarica z varovalkami,…).

- Montaža dvonivojskega protipotresnega stojala za dve AKU bateriji.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporno protipotresno dvonivojsko stojalo prilagoditi gabaritom prostora. Stojalo mora omogočati vgradnjo dodatne aku baterije na isto stojalo. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu.

Trenutno ja vgrajena baterija: 26 x 4SLA150, 150 Ah, FIAMM Monolite SLA

5. Zahteve za akumulatorske baterije RP Idrija:

b) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	12V OPzS Blok	
Kapaciteta	150Ah	
Napetost baterije	110V	
Š00tevilo celic	9	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena na obstoječi lokaciji ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na ustreznem kislinoodpornem protipotresnem stojalu**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak,…).

- K bateriji mora biti priložena osebna zaščitna oprema za varno vzdrževanje (kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala, omarica za izpiranje oči z najmanj 1 l tekočine,…).

g) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Izvedba ustrezne električne inštalacije za povezavo baterije na napajani sistem (dovodni kabli, temperaturna sonda, priključna omarica z varovalkami,…).
- Montaža protipotresnega stojala.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki, temperaturne sonde,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporna protipotresna stojala prilagoditi gabaritom prostora. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu.

Trenutno ja vgrajena baterija: 54 x 3 OPzS, 150 Ah, TAB Mežica

6. Zahteve za akumulatorske baterije RP Trebuša BAT1:

c) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	12V OPzS Blok	
Kapaciteta	150Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	9	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena v novem AKU prostoru ter povezana na obstoječi napajalni sistem.

- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na ustreznem kislinoodpornem protipotresnem dvonivojskem stojalu**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita. Stojalo mora biti dimenzionirano za dve AKU bateriji.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak,…)
- K bateriji mora biti priložena osebna zaščitna oprema za varno vzdrževanje (kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala, omarica za izpiranje oči z najmanj 1 l tekočine,…)

h) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Izvedba ustrezne električne inštalacije za povezavo baterije na napajani sistem v dogovoru z naročnikom (dovodni kabli, temperaturna sonda, priključna omarica z varovalkami,…).
- Montaža dvonivojskega protipotresnega stojala za dve AKU bateriji.
- Montaža nove baterije**** v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporno protipotresno dvonivojsko stojalo prilagoditi gabaritom prostora. Stojalo mora omogočati vgradnjo dodatne aku baterije na isto stojalo. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu.

**** montažo baterije se bo prilagodilo izgradnji novega AKU prostora.

Trenutno ja vgrajena baterija: 26 x 4SLA150, 150 Ah, FIAMM Monolite SLA

7. Zahteve za akumulatorske baterije RP Rožna dolina:

d) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	12V OPzS blok	
Kapaciteta	150Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	9	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena na obstoječi lokaciji ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na ustreznem kislinoodpornem protipotresnem stojalu**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak,…)
- K bateriji mora biti priložena osebna zaščitna oprema za varno vzdrževanje (kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala, omarica za izpiranje oči z najmanj 1 l tekočine,…)

i) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Montaža protipotresnega stojala.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki, temperaturne sonde,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporna protipotresna stojala prilagoditi gabaritom prostora. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu.

Trenutno ja vgrajena baterija: 55 x 3 OPzS, 150 Ah, TAB Mežica

8. Zahteve za akumulatorske baterije TP Prestranek:

b) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	Hermetično zaprta	
Kapaciteta	100Ah	
Napetost baterije	24V	
Število celic	2	
Predvidena življenjska doba	>12 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena v AKU prostoru na lokaciji ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v vijačni izvedbi postavljena na ustreznem
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.

c) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Trenutno ja vgrajena baterija: 2 x 12 FLB 400, 100Ah, 24V, FIAMM FLB

9. Zahteve za akumulatorske baterije TP Gonjače:

d) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	Hermetično zaprta	
Kapaciteta	60Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	9	
Predvidena življenjska doba	>12 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena v obstoječi omari na lokaciji ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v vijačni izvedbi.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.

e) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Trenutno ja vgrajena baterija: 9 x 12 FIT 60, 60Ah, 110V, FIAMM FIT

10. Zahteve za akumulatorske baterije TP Bolnica:

f) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	Hermetično zaprta	
Kapaciteta	27Ah	
Napetost baterije	110V	
Število celic	9	
Predvidena življenjska doba	>12 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena v novi omari** na lokaciji ter povezana na novi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v vijačni izvedbi.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.

g) Elektromontažna dela

- Dobava AKU baterije na objekt pred pričetkom montaže nove omare lastne rabe.
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži***.
- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** baterijo se bo vgradilo v spodnji del nove omare. V zgornjem delu omare bo nov napajalni sistem.

*** montaža baterije se izvede ob montaži nove omare in napajalnega sistema. Montažo baterije izvede dobavitelj omare lastne rabe.

Trenutno ja vgrajena baterija: 9 x 12 FGL 27, 27Ah, 110V, FIAMM FGL

11. Zahteve za akumulatorske baterije TP Senožeče:

h) Zahteve akumulatorske baterije:

Opis opreme	Zahteve naročnika	Podatki ponudnika
Proizvajalec	-	
Tip baterije	12V OPzS blok	
Kapaciteta	100Ah	
Napetost baterije	48V	
Število celic	4	
Predvidena življenjska doba	>20 let (20 °C)	
Garancija	>=5 let	
Poreklo	EU	

- Baterija bo nameščena v AKU prostoru na lokaciji ter povezana na obstoječi napajalni sistem.
- Baterija mora biti povezana v varjeni/vijačni izvedbi, postavljena na kislinoodporno talno dvoredno protipotresno stojalo**, nad lovilnimi kislinoodpornimi kadmi*** za morebiten iztek elektrolita.
- K bateriji mora biti priložen vezni pribor, številke, označbe, kabli.
- Na bateriji morajo biti vgrajeni priključki za meritev napetosti posameznih celic pri periodičnih meritvah baterije.
- K bateriji je priložen pribor za vzdrževanje (aerometer, vrček za dolivanje vode, termometer, lijak,…)
- K bateriji mora biti priložena osebna zaščitna oprema za varno vzdrževanje (kislinodoporne rokavice, kislinoodporna zaščitna očala, omarica za izpiranje oči z najmanj 1 l tekočine,…)

i) Elektromontažna dela

- Demontaža obstoječe baterije v skladu z navodili in predpisi.
- Odvoz obstoječe baterije na deponijo in dostava izpolnjenih evidenčnih listov o ravnanju z odpadki.
- Montaža protipotresnega stojala.
- Montaža nove baterije v skladu z navodili in predpisi (označevanje polov, številke celic, priključki,…).
- Izvedba kapacitivnega preizkusa in dostava izpolnjenega obrazca o preizkusu v roku 14 dni po montaži.
- Dostava navodil za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

** kislinoodporna protipotresna stojala prilagoditi gabaritom prostora. Pri montaži je potrebno stojala fiksirati (sidrati), da se prepreči prevrnitev.

*** kislinoodporne lovilne kadi prilagoditi novemu stojalu.

Trenutno ja vgrajena baterija: 4 x 12 FIT 60, 60Ah, 48V, FIAMM FIT

12. Pogoji za montažo novih akumulatorskih baterij:

a) Ves čas menjave akumulatorskih baterij (od začetka odstranitve stare do dokončanja montaže nove baterije) mora biti brezprekinitveni sistem (usmernik, porabniki) napajan iz rezervne – prenosne akumulatorske baterije, ki jo zagotovi dobavitelj.

b) Škodo, ki bi nastala pri menjavi baterije zaradi neustrezne menjave krije dobavitelj.

13. Ostali pogoji:

Ponudnik mora naročniku ob prevzemu akumulatorske baterije priložiti naslednje veljavne dokumente (slo jezik):

a) Izjava o poreklu baterije. Zahtevano je EU poreklo (Made in EU).
b) Izjava o skladnosti baterije.
c) Garancijski list.
d) Poročilo o izvedenem prvem kapacitivnem preizkusu baterije.
e) Tehnični opis baterije.
f) Navodila za uporabo in vzdrževanje.
g) Zapisnik o dokončanju del.
h) Zapisnik o izvedenem šolanju.
i) Evidenčni list o ravnanju z odpadki (pošiljatelj, prevzemnik, prevoznik, odpadek, …).

14. Rekapitulacija – zamenjava akumulatorskih baterij:

Točka	EUR brez DDV
3.1 Akumulatorska baterija RTP Sežana	
3.2 Akumulatorska baterija RTP Hrpelje	
3.3 Akumulatorska baterija RP Črni vrh	
3.4 Akumulatorska baterija RP Cerkno	
3.5 Akumulatorska baterija RP Idrija	
3.6 Akumulatorska baterija RP Trebuša	
3.7 Akumulatorska baterija RP Rožna	

3.8 Akumulatorska baterija TP Prestranek	
3.9 Akumulatorska baterija TP Gonjače	
3.10 Akumulatorska baterija TP Bolnica	
3.11 Akumulatorska baterija TP Senožeče	
Skupaj 2/3 brez DDV	